

XR 400 R.T / AC CDI

Ordre de contrôle	Élément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Appareil de mesure : OHMMETRE		
1 a	Arrêt moteur Noir/blanc et masse	OFF : continuité ON : infini			
	Appareil de mesure : IGNITIONMATE/ IMRIE 625	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Acceleré
1	Bobine d'exitation Noir/rouge (+)et brun(-)		+ 150 V	+ 180 V	+ 140 V
2	générateur d'impulsions Bleu/jaune(+) et vert (-)		+ 6 V	+ 12 V	+ 36 V
3	Bobine HT primaire Noir/jaune (-) et vert (+)		- 100 V	- 160 V	- 140 V
4	Bobine H.T secondaire circuit ouvert	Régime de démarrage uniquement - 40KV			
5	Tension à la bougie d'allumage		- 5 KV	- 7 KV	-11KV

NOTE : Les symboles (+) et (-) placés après les couleurs de fils, représentent les cordons du testeur et leurs branchements .